
Uvod

Čestitamo vam što ste postali vlasnik ovog izvanredno dizajniranog laptopa. Ovaj, potpuno novi laptop, pružiće vam izuzetno i profesionalno iskustvo u korišćenju laptopa. Sa ponosom možemo da potvrdimo našim korisnicima da je ovaj laptop u potpunosti testiran i sertifikovan kao izuzetno pouzdan proizvod koji pruža izuzetno zadovoljstvo korisnicima.

Raspakivanje

Prvo, otpakujte paket i pažljivo proverite sadržaj. Ukoliko je bilo koji predmet oštećen ili nedostaje, molim vas, kontaktirajte odmah svog lokalnog prodavca. Takođe, sačuvajte kutiju i materijal od pakovanja za slučaj da budete trebali da pošaljete laptop poštom u budućnosti. U paketu ovog proizvoda treba da se nalazi sledeće:



Laptop



Uputstvo za brzo korišćenje



Litijumska baterija visokog kapaciteta



AC/DC adapter i AC kabl za struju



Torba za prenošenje (opciono)



Aplikacioni disk sve-u-jednom, koji sadrži kompletnu verziju uputstva za korišćenje, drajvere, uslužne programe, opcionu funkciju za vraćanje sistema itd.



*Dodaci navedeni iznad
mogu se promeniti bez
upozorenja.*

Specifikacije

Fizičke karakteristike

Dimenzije	260 (Š) x 180 (D) x 19~31.5 (V) mm
Težina	1,2 kg

Procesor

Tip procesora	Micro-FCBGA8
Procesor za podršku	Intel® Atom™ N450 procesor
L2 Cache	512 KB
FSB brzina	Podrška 667 MHz
Specijalno obaveštenje	Koji procesor je već instaliran na vašem laptopu zavisi od modela koji ste kupili. Molimo vas da se obratite lokalnoj trgovini za detaljne informacije.

Sistemske čipove

Čipset	Intel® NM10 Express Čipset
Specijalno obaveštenje	Koji sistemski čip(ovi) su već instalirani na vašem laptopu zavisi od modela koji ste kupili. Molimo vas da se obratite lokalnoj trgovini za detaljne informacije.

Memorija

Tehnologija	DDR2 667
Memorija	na ploči 1GB+DIMM slot x 1 Maksimalno do 2 GB (opciono)

Napajanje

AC/DC adapter	40W, 19V Ulaz: 100~240V~1,5A 50~60Hz Izlaz: 19V \ominus \ominus 2,1A \ominus \bullet \oplus
Tip baterije	3 ćelije (opciono) 6 ćelija (opciono)
RTC baterija	Da

I/O port

Monitor (VGA)	D-Sub sa 15 iglica x 1
USB	x 3 (USB verzija 2.0)
Ulaz za mikrofون	x 1
Izlaz za slušalice	x 1
RJ45	x 1
Čitač kartica	x 1 (SD / MMC / MS) Podržane memorijske kartice mogu se promeniti, bez upozorenja.

Skладиštenje (Stavke navedene ovde mogu se razlikovati u zavisnosti od modela koji korisnici kupe)

Format HDD-a	2,5", 9,5mm
	160GB/ 250GB

Komunikacioni port (Stavke navedene ovde mogu se promeniti bez upozorenja)

LAN	10/100 Ethernet
Bežični LAN	Podržane opcije
WiMax	Podržane opcije
Bluetooth	Podržane opcije
3G / 3,5G	Podržane opcije

Audio

Zvučni interfejs	Intel HD audio veza
Integrisani zvučnici	2 zvučnika sa kućištem
Jačina zvuka	Podesite ton tasterom za jačinu tona, K/B brzi taster & SW

Video

Mogućnost upotrebe dva monitora	LCD ili CRT monitori biće automatski detektovani prilikom povezivanja.
Izlaz za eksterni uređaj za prikazivanje	Podržano

Karakteristike ekrana

LCD	10" Tip sa odsjajem/ tip bez odsjaja (opciono)
Podrešavanje osvetljenja	Podržano

Web kamera

CMOS (opciono)	Podržano
----------------	----------

Softver i BIOS

Pokretanje sistema pomoću USB fleš diska	Da, pokretanje sistema pomoću USB fleš diska samo za DOS
BIOS	Podrška za brzo pokretanje sistema - Da

Ostali


Otvor za Kensington bravu	x 1
Usklađenost	WHQL

Pregled proizvoda

Ovaj odeljak obezbeđuje opis osnovnih aspekata laptopa. Pomoći će vam da saznate više o izgledu ovog laptopa pre nego što počnete da ga koristite. Imajte u vidu da laptop prikazan u ovom odeljku može da se razlikuje od onog koji korisnik kupi.

Pogled odozgo

Slika pogleda odozgo na otvoren laptop i opis prikazan ispod omogućiće vam da pregledate glavno operativno područje vašeg laptopa.



1. Web kamera / LED web kamere
2. Taster za uključivanje/isključivanje / LED indikator napajanja
3. Tastatura / Tasteri za brzo pokretanje [Fn]
4. LED indikator statusa
5. Dodirna tabla

INFO

Slike prikazane ovde služe isključivo kao referentni materijal.

1. Web kamera / LED web kamere (opciono)

- Ugrađena web kamera može da se iskoristi za snimanje slika, video snimanje ili konferencijske pozive, kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije.
- LED indikator Web kamere svetli narandžasto kada je aktivirano funkcionisanje Web kamere, a gasi se kada je ova funkcija isključena.

2. Taster za uključivanje/isključivanje / LED indikator napajanja



- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili ili isključili laptop.
- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste probudili laptop iz stanja spavanja.

3. Tastatura

Ugrađena tastatura obezbeđuje sve funkcije kao i standardna tastatura.

Tasteri za brzo pokretanje [Fn]

Upotrebite [Fn] tastere na tastaturi da biste aktivirali određene aplikacije ili alatke.

Uz pomoć ovih tastera za brzo pokretanje, korisnici će biti u stanju da efikasnije rade.



Web kamera

Pritisnite i držite pritisnut taster **Fn**, a potom više puta pritisnite taster **F6** da biste omogućili ili onemogućili funkciju web kamere.

**ECO****(štednja energije)**

- Dok laptop radi preko baterije, pritisnite i držite pritisnut taster **Fn**, a zatim više puta pritisnite taster **F10** da biste omogućili ili onemogućili ECO funkciju za štednju energije.
- Imajte u vidu da je funkcija ECO Engine opcionalna.



**3G/ bežični LAN/
Bluetooth/ WiMax
(opciono)**

- Pritisnite i držite pritisnutim taster **Fn**, a potom više puta pritisnite taster **F11** da biste omogućili ili onemogućili funkcije **3G/ bežični LAN/ Bluetooth/ WiMax**.
- **Pažnja:** Ovdje navedene funkcije mogu da budu opciono podržane, u zavisnosti od modela koji je korisnik kupio.

4. LED indikator statusa

**Čvrsti disk/ Optički uređaj u upotrebi:**

Trepćuće zeleno kada sistem pristupa hard disk drajvu ili drajvu sa optičkim uređajem.



Skrolovanje: Svetleće zeleno kada je funkcija skrolovanja aktivirana.



Numerički deo tastature: Svetleće zeleno kada je funkcija za numerički deo tastature aktivirana.



Velika slova: Svetleće zeleno kada je funkcija za velika slova aktivirana.



Status baterije

- Svetleće zeleno dok se baterija puni.
- Svetli žuto kada je baterija skoro ispražnjena.
- Trepćuće žuto ukoliko baterija ne radi i preporučuje se njena zamena. Konsultujte lokalnog prodavca da biste kupili ekvivalentan tip baterije koji preporučuje proizvođač.
- LED indikator za bateriju se isključuje kada je baterija u potpunosti napunjena ili kada je AC/DC adapter isključen.



Stanje spavanja:

- Trepćuće zeleno kada se sistem nalazi u stanju spavanja.
- LED indikator se isključuje nakon buđenja ili isključivanja laptopa.



Bežični LAN (WiFi) / WiMax (opciono):

- LED indikator bežičnog LAN-a gori zeleno kada je funkcija **bežični LAN (WiFi)** ili **WiMax** omogućena.
- **Pažnja:** Ovde navedene funkcije mogu da budu opciono podržane, u zavisnosti od modela koji je korisnik kupio.
- **Upozorenje:** Zbog vazduhoplovne bezbednosti uverite se da je ovaj LED indikator ugašen kada se nalazite u vazduhoplovu koji leti.
- Ako treba, molimo vas da se obratite lokalnom prodavcu za detaljne informacije.

**Bluetooth****Bluetooth:**

- LED indikator za Bluetooth gori plavo kada je **Bluetooth** opcija omogućena.
- **Upozorenje:** Zbog vazduhoplovne bezbednosti uverite se da je ovaj LED indikator ugašen kada se nalazite u vazduhoplovu koji leti.
- Ako treba, molimo vas da se obratite lokalnom prodavcu za detaljne informacije.

5. Dodirna tabla

Ovo je pokazivački uređaj na laptopu.

Pogled spreda




1. Stereo zvučnici

1. Stereo zvučnici

Daju jak i kvalitetan zvuk kada su stereo sistem i Hi-Fi funkcija podržani.

Pogled sa desne strane



1. USB port
2. Čitač kartica
3. Audio port priključci
4. VGA port
5. RJ-45 priključak

1. USB port


USB 2.0 port omogućava vam da povežete periferne uređaje sa USB interfejsom, poput miša, tastature, modema, prenosivog čvrstog diska, štampača i slično.

2. Čitač kartica

Ugrađeni čitač kartice može da podrži različite tipove memorijskih kartica, poput MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) ili MS Pro (Memory Stick Pro). Kontaktirajte lokalnog prodavca za dalje i precizne informacije i imajte u vidu da se podržane memorijske kartice mogu razlikovati bez prethodnog obaveštenja.

3. Audio port priključci

Daju jak i kvalitetan zvuk uz podržan stereo sistem i Hi-Fi funkciju.



Slušalice: Konektor za zvučnike ili slušalice.



Mikrofon: Koristi se za eksterni mikrofon.


4. VGA port

D-sub VGA port sa 15 iglica omogućava vam da povežete eksterni monitor ili drugi standardni VGA-kompatibilni uređaj (poput projektora) za veći prikaz slike sa računara.

5. RJ-45 priključak

Ethernet konektor se koristi da poveže LAN kabl za mrežno povezivanje.

Pogled sa leve strane



1. Konektor za struju
2. Kensington brava
3. Ventilator
4. USB port

1. Konektor za struju

Za povezivanje AC/DC adaptera i obezbeđivanje napajanja laptopu.

2. Kensington brava

Ovaj laptop obezbeđuje otvor za Kensington bravu koji omogućava korisnicima da zaključaju laptop bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz pomoć gumom obloženog metalnog kabla. Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava da ceo kabl bude obmotan oko pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične opreme i na taj način obezbeđuje da laptop bude pričvršćen.

3. Ventilator

Ventilator je dizajniran da hladi sistem. NEMOJTE da blokirate ventilator kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

4. USB port

USB 2.0 port omogućava vam da povežete periferne uređaje sa USB interfejsom, poput miša, tastature, modema, prenosivog čvrstog diska, štampača i slično.


Pogled sa zadnje strane



1. Baterija

Ovaj laptop napajaće se pomoću baterije kada je AC/ DC adapter isključen.

Pogled odozdo



1. Taster za otpuštanje baterije
2. Taster za zaključavanje/
otključavanje baterije
3. Baterija
4. Ventilator

1. Taster za otpuštanje baterije

To je uređaj sa klikom koji služi kao priprema za otpuštanje baterije. Povucite jednom rukom tako da klizne i izvucite bateriju pažljivo drugom rukom.

2. Taster za zaključavanje/ otključavanje baterije

Baterija se ne može pomeriti kada je taster postavljen na status zaključano. Kada se taster pomeri na položaj za otključano, bateriju možete da uklonite.

3. Baterija

Ovaj laptop napajaće se pomoću baterije kada je AC/DC adapter isključen.

4. Ventilator

Ventilator je dizajniran da hladi sistem. NEMOJTE da blokirate ventilator kako bi vazduh mogao da cirkuliše.